

あきた芸術劇場ミルハス 照明設備概要

客席上部・下手仮設花道 (大ホール)

第1フロントサイドライト 上手・下手共通
SF26° ×4 (2台1回路で2回路使用・C型20A) 予備回路 C型20Aコンセント3回路 (2個口) 直回路 C型20A×1・D型20A×1
イーサ回線×1
下段に吊り込み可能な空パイプあり

第2フロントサイドライト 上手・下手共通
1KW凸×8 (4台2列 2台1回路で4回路使用・C型20A) 予備回路 C型20Aコンセント1回路 (2個口) 直回路 C型20A×1・D型20A×1

第3フロントサイドライト 上手・下手共通
1KW凸×8 (4台2列 2台1回路で4回路使用・C型20A) 予備回路 C型20Aコンセント2回路 (各2個口) 直回路 C型20A×1・D型20A×1 イーサ回線×1

第4フロントサイドライト 上手・下手共通
1KW凸×8 (4台2列 2台1回路で4回路使用・C型20A) 予備回路 C型20Aコンセント4回路 (各2個口) 直回路 C型20A×1・D型20A×1

※予備回路について：フロントライトに増設の際、4回路ごとにMAX60Aの調光器使用の為、容量注意。

第1シーリングライト (舞台側)
1KW凸×30・SF19° ×10 C型20A 32回路 上段 1KW凸×6 (2台1回路×2・1台1回路×2) SF19° ×9(2台1回路×2・1台1回路×5) 下段 1KW凸×24 (2台1回路×12) SF19° ×1(1台1回路) 直回路 C型20A・D型20A上・中・下に各1回路 DMX OUT 4系統

第2シーリングライト (客席側)
1,5KW凸×32 C型20A 32回路 上段 1,5KW凸×24 (1台1回路) 下段 1,5KW凸×8 (1台1回路) 直回路 C型20A・D型20A上・中・下に各1回路 DMX OUT 4系統

※シーリングライトに増設の際、4回路ごとにMAX60Aの調光器使用の為、容量注意。

センターピン
3KWクセノン×4 それぞれにインカムはあります。 ※ピンルームは、2階席の上にあります (6F)

客電
全てLEDです。 多少の回路分けは、出来ます

※非常誘導灯は、客電とパッチする事により連動で消灯出来ます。

下手仮設花道

鳥屋口 (下手のみ)
鳥屋口内にC型20Aコンセント 4回路 (MAX60Aの調光器使用) 客席を撤去する事により、花道を仮設出来ます。 専用金具を設置する事により、花道にフットライトを設置可能です。 鳥屋を作った場合、花道フットライトは3本必要です。

※大ホールの仮設花道は、下手のみです。
中ホールは上下、仮設出来ます。