

あきた芸術劇場ミルハス 照明設備概要

客席上部・上下仮設花道（中ホール）

第1フロントサイドライト 上手・下手共通	第2シーリングライト（客席側）
SF26° ×4（2台1回路で2回路使用・C型20A）下段 1KW凸×4 （4台1列 2台1回路で2回路使用・C型20A）上段	1KW凸×36 SF19° ×8 C型20A 30回路 上段 1KW凸×24（2台1回路×12） 下段 1KW凸×12（2台1回路×6） SF19° ×8（2台1回路×4）
予備回路 C型20Aコンセント4回路	直回路 C型20A・D型20A上・中・下に各1回路
直回路 C型20A×1・D型20A×1	DMX OUT 4系統
イーサ回線×1	

※シーリングライトに増設の際、4回路ごとにMAX60Aの調光器使用の為、容量注意。

第2フロントサイドライト 上手・下手共通
1KW凸×8 （4台2列 2台1回路で4回路使用・C型20A）
直回路 C型20A×1・D型20A×1

センターピン
2KWクセノン×4 それぞれにインカムはあります。
※ピンルームは、2階席の上にあります（5F）

第3フロントサイドライト 上手・下手共通
1KW凸×8 （4台2列 2台1回路で4回路使用・C型20A）
予備回路 C型20Aコンセント4回路（各2個口）
直回路 C型20A×1・D型20A×1

客電
全てLEDです。
多少の回路分けは、出来ます。

※予備回路について：フロントライトに増設の際、4回路ごとにMAX60Aの調光器使用の為、容量注意。

※非常誘導灯は、客電とパッチする事により連動で消灯出来ます。

上手・下手仮設花道

第1シーリングライト（舞台側）	鳥屋口（上手・下手共通）
1KW凸×24・SF19° ×16 C型20A 31回路 上段 SF26° ×16(2台1回路×8) 下段 1KW凸×24（2台1回路×12）	鳥屋口内にC型20Aコンセント 4回路 （MAX60Aの調光器使用）
直回路 C型20A・D型20A上・中・下に各1回路	客席を撤去する事により、花道を仮設出来ます。
DMX OUT 4系統	専用金具を設置する事により、花道にフットライトを設置可能です。
	鳥屋を作った場合、花道フットライトは3本必要です。

その他（スタンド・アクセサリ類）

丸台スタンド（凸付）	上下各12本	丸型ベース	20個
三又スタンド（キャスター付）	上下各4本	ハンガー	50個
折れ脚スタンド	6本	自在ハンガー	5個
三連アーム	8本	8インチバンドア	10枚